



**AX65L**



**PANEL DE ALARMA  
COMUNITARIA**

# AX65L

Su finalidad es el efecto disuasivo y preventivo del delito. Ofrece una alternativa económica para la seguridad ciudadana, muy confiable y fácil de usar.



-  **Acepta hasta 3 sirenas de 12v 30w**
-  **65 usuarios**
-  **500m LÍNEA VISTA**
-  **Grabación de control a distancia**



# AX65L

# LINSEG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acepta controles remotos	65 Máx.
Salida para sirena de 12V	2 Máx.
Espacio para batería de 4 y 7 Amp	SI
Caja Plástica en ABS-IP55	SI
Indicador de voltaje de red	SI
Línea de vista	100 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR
Consumo de energía eléctrica	Min 1.5W - Máx 2.5W
Transformador de alimentación	110VAC / 800mA
Alimentación DC	12VDC
Consumo de corriente DC	Min 26mA - Máx 180mA
Batería de respaldo (no incluido)	12V / 7 Ah/4Ah
Autonomía de batería	48 horas
Salida auxiliar	12V - 500mA
Tiempo de sirena	1 minuto
Salida de Voltaje para sirenas	12V
Frecuencia de control remoto	433.92MHz
Puerto para panel solar	15W



Control remoto



Bajo consumo



Espacio para batería de 12V 4 y 7 Amp



65 Usuarios



IP55

